

## הוראות תכנות חייגן TL1

### חיבור לחשמל (מהדק של 8 כניסות):

כניסת קו טלפון: מהדקים 7+8

יציאת קו טלפון לחיבור חייגנים בטור (אופציונלי): מהדקים 5+6

הזנת חשמל: מהדקים 3+4

חיבור לחצן פעמון: מהדקים 1+2

### כניסה לתכנות:

1. לוחצים 2 לחיצות קצרות על הספרה 0 (00)

2. שומעים 2 ביפים. אם אין 2 ביפים הלחיצות על ה 0 לא נקלטו

### הכנסת מספר לחיגוג:

1. מוודאים שנמצאים בתוך התכנות

2. לוחצים \*11\* ואז את המספר ולסיום # (לדוגמא: \*11\*#039448889)

3. שומעים 2 ביפים. אם אין 2 ביפים זה לא נקלט

4. אם רוצים להכניס עוד מספר חוזרים לסעיף 3 אבל במקום \*11\* לוחצים \*12\* וכן הלאה במספרים הבאים \*13\*, \*14\*...

אם לא רוצים להכניס עוד מספר לוחצים \*00\*# ושוב שומעים 2 ביפים

### הקלטת הודעה שתישמע בתא המעלית כשלווחצים על לחצן הפעמון:

1. מוודאים שנמצאים בתוך התכנות

2. לוחצים \*51\*, מקליטים את ההודעה שרוצים שתושמע בתא המעלית (למשל: "מתקשר אל חברת השירות") ולסיום לוחצים על #

3. אם ההודעה הוקלטה טוב שומעים באופן מיידי את ההקלטה

### הקלטת הודעה שתישמע בטלפון של חברת המעליות כשלווחצים על לחצן הפעמון בתוך התא:

1. מוודאים שנמצאים בתוך התכנות

2. לוחצים \*52\*, מקליטים את ההודעה שרוצים שתושמע בטלפון (למשל: כתובת המעלית) ולסיום לוחצים על #

3. אם ההודעה הוקלטה טוב שומעים באופן מיידי את ההקלטה

הוראות חיבור קונקטור לרמקול ומיקרופון

